



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**

**БУРЯАД УЛАСАЙ  
ЗАСАГАЙ ГАЗАР**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**5 октября 2026 г.**

**№ 500**

г. Улан-Удэ

### **Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Республики Бурятия от 22.11.1995 № 216-I «О пожарной безопасности в Республике Бурятия», приказом МЧС России от 24.11.2022 № 1173 «Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре» Правительство Республики Бурятия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Республики Бурятия.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Исполняющий обязанности  
Председателя Правительства  
Республики Бурятия**



**В. Мухин**

Проект представлен Республиканским агентством  
ГО и ЧС  
тел. 21-31-47

**ПОРЯДОК**  
**организации дублирования сигналов о возникновении**  
**пожара в подразделения пожарной охраны на территории**  
**Республики Бурятия**

**1. Термины и определения**

В настоящем Порядке используются следующие понятия:

1.1. ЕРИП АПК «Безопасный город» - республиканская государственная информационная система «Единая региональная интеграционная платформа АПК «Безопасный город» на территории Республики Бурятия».

1.2. ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования.

1.3. Подразделение пожарной охраны - пожарные части, входящие в состав федеральной противопожарной службы (далее - ФПС) и государственной противопожарной службы Республики Бурятия (далее - ГПС РБ), обеспечивающие прием и обработку дублированных сигналов о пожаре.

1.4. Объект защиты - здания классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2.

1.5. Канал связи - совокупность технических средств и среды распространения сигнала, обеспечивающих передачу информации от объектового оконечного устройства до получателя (пульта централизованного наблюдения).

1.6. Прибор объектовый оконечный (ПОО) - компонент системы передачи извещений о пожаре, устанавливаемый на объекте защиты, который принимает извещения от приемно-контрольных приборов (ППК) и других технических средств пожарной автоматики и передает их по каналам связи напрямую или через ретранслятор на пульт централизованного наблюдения.

1.7. Пульт централизованного наблюдения (ПЦН) - совокупность технических средств (программно-аппаратный комплекс), устанавливаемых в подразделении пожарной охраны (или в организации, уполномоченной на прием сигналов), для приема, обработки, отображения, регистрации извещений от ПОО или ретрансляторов и представления информации де-

журному персоналу.

1.8. Ретранслятор - компонент системы передачи извещений, располагающийся между объектом и ПЦН и служащий для приема и последующей передачи сигналов в случае невозможности прямой доставки сообщений от ПОО до ПЦН.

1.9. Система мониторинга - централизованная автоматизированная система передачи извещений о пожаре, тревоге, неисправности и техническом состоянии систем противопожарной защиты, состоящая из ПОО, ретрансляторов, каналов связи и ПЦН.

1.10. Система противопожарной защиты (СПЗ) - комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенных для защиты людей и имущества от опасных факторов пожара и (или) ограничения его последствий.

1.11. Техническое обслуживание (ТО) - комплекс профилактических работ, проводимых для поддержания технических средств в исправном состоянии и постоянной готовности к применению.

1.12. Пожарная сигнализация - совокупность технических средств для обнаружения пожара, обработки, передачи извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования.

1.13. Хозорган - собственник объекта защиты или иное лицо, владеющее, пользующееся или распоряжающееся объектом защиты на законных основаниях, ответственное за организацию дублирования сигнала.

1.14. Ложное срабатывание - извещение о пожаре, сформированное системой пожарной сигнализации при отсутствии опасных факторов пожара.

1.15. Уполномоченное учреждение - Государственное казенное учреждение Республики Бурятия «Противопожарная служба Республики Бурятия», подведомственное Республиканскому агентству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, непосредственно осуществляющее функции по приему, обработке и организации дублирования сигналов о пожаре в подразделениях ГПС РБ.

## **2. Общие положения**

2.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения своевременной передачи и приема сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны, повышения оперативности реагирования и усиления противопожарной защиты объектов, а также установления единых требований к организации дублирования таких сигналов, и определяет организацию дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Республики Бурятия.

2.2. Дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделе-

ния пожарной охраны обеспечивается для зданий классов функциональной пожарной опасности:

- Ф 1.1 (здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, здания медицинских организаций, предназначенные для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно));

- Ф 1.2 (гостиницы, общежития (за исключением общежитий квартирного типа), спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов);

- Ф 4.1 (здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций);

- Ф 4.2 (здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования).

2.3. Система мониторинга предназначена для решения следующих задач:

- автоматический сбор от внутриобъектовых систем противопожарной защиты информации о возникновении пожара;

- доставка извещений по основному и резервному каналам связи до ПЦН соответствующего подразделения пожарной охраны;

- автоматический контроль работоспособности каналов связи и оборудования систем передачи извещений.

### **3. Технические условия дублирования сигналов**

3.1. Дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны осуществляется посредством передачи извещений по двум независимым каналам связи:

- основной канал - ЕРИП АПК «Безопасный город»;

- резервный канал - публичные информационно-телекоммуникационные сети (сеть подвижной радиотелефонной связи, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет).

3.2. В отношении объектов защиты допускается использование любых средств связи и передающего оборудования различных производителей (в том числе ранее смонтированных), прошедших процедуру подтверждения соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и имеющих техническую возможность сопряжения с ЕРИП АПК «Безопасный город» Республики Бурятия, исключающих передачу ложных тревожных сообщений и контролирующих исправность систем пожарной сигнализации при дублировании сигналов.

3.3. Дублирование сигнала о пожаре от объекта защиты производится в автоматическом режиме на ПЦН подразделения пожарной охраны.

3.4. Прием и обработка дублированных сигналов осуществляются в круглосуточном режиме диспетчером (должностным лицом, на которого возложены функции по приему и обработке сообщения о пожаре) пункта пожарной связи подразделения пожарной охраны или ЕДДС муниципального образования (при отсутствии подразделения пожарной охраны в районе выезда объекта).

3.5. Конкретные технические параметры подключения (IP-адреса, порты, протоколы обмена, требования к ПОО и каналобразующему оборудованию) устанавливаются:

- для объектов, сигналы с которых поступают в ФПС, - техническими условиями, утверждаемыми Главным управлением МЧС России по Республике Бурятия (муниципальное образование городской округ «Город Улан-Удэ», муниципальное образование городской округ «город Северобайкальск», муниципальное образование «Селенгинский район»);

- для объектов, сигналы с которых поступают в подразделения ГПС РБ, - техническими условиями, утверждаемыми Государственным казенным учреждением Республики Бурятия «Противопожарная служба Республики Бурятия» (муниципальное образование «Баргузинский район», муниципальное образование «Баунтовский эвенкийский район», муниципальное образование «Бичурский район», муниципальное образование «Джидинский район», муниципальное образование «Еравнинский район», муниципальное образование «Заиграевский район», муниципальное образование «Закаменский район», муниципальное образование «Иволгинский район», муниципальное образование «Кабанский район», муниципальное образование «Кижингинский район», муниципальное образование «Курумканский район», муниципальное образование «Кяхтинский район», муниципальное образование «Муйский муниципальный округ», муниципальное образование «Мухоршибирский район», муниципальное образование «Окинский сойотский муниципальный округ», муниципальное образование «Прибайкальский район», муниципальное образование «Северобайкальский район», муниципальное образование «Тарбагатайский район», муниципальное образование «Тункинский район», муниципальное образование «Хоринский район»).

3.6. Комитет цифрового развития Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия обеспечивает техническую возможность подключения систем передачи извещений к ЕРИП АПК «Безопасный город» и передачу информации в подразделения пожарной охраны Республики Бурятия.

#### **4. Порядок подключения объектов защиты к системе дублирования сигналов**

4.1. Подключение объекта защиты к системе дублирования сигналов осуществляется на основании письменного заявления хозоргана (приложе-

ние № 1 к настоящему Порядку) и карточки объекта (приложение № 2 к настоящему Порядку).

4.2. Заявление и карточка объекта подаются:

в Главное управление МЧС России по Республике Бурятия, если сигнал о пожаре должен дублироваться в подразделение ФПС;

в Государственное казенное учреждение Республики Бурятия «Противопожарная служба Республики Бурятия», если сигнал должен дублироваться в подразделение ГПС РБ.

4.3. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления регистрирует его, проверяет комплектность представленных документов и соответствие объекта требованиям класса функциональной пожарной опасности, а также принимает решение о подключении объекта к системе дублирования сигналов либо об отказе в подключении.

Основаниями для отказа в подключении являются:

- непредставление полного пакета документов, предусмотренных в пункте 4.1 настоящего Порядка, или их ненадлежащее оформление;
- несоответствие объекта защиты классам функциональной пожарной опасности, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка;
- отсутствие технической возможности подключения, в том числе несоответствие средств передачи извещений требованиям раздела 3 настоящего Порядка.

О принятом решении хозорган уведомляется в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

4.4. При положительном решении хозоргану выдаются:

- технические условия для подключения (в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка);
- пультовой номер объекта;
- при необходимости - файл конфигурации для настройки ПОО.

4.5. Организация, обслуживающая СПЗ объекта (либо специализированная организация), осуществляет монтаж/настройку ПОО и каналов связи в соответствии с полученными техническими условиями.

4.6. После выполнения технических мероприятий уполномоченный орган (ГУ МЧС по Республике Бурятия или Уполномоченное учреждение) проводит тестирование прохождения сигналов с объекта на ПЦН и, при успешном испытании, активирует мониторинг с тестовым режимом на 10 (десять) календарных дней.

4.7. По завершении тестового режима, при отсутствии замечаний, объект считается подключенным к системе дублирования сигналов на постоянной основе, о чем уполномоченный орган уведомляет хозоргана.

## **5. Заключительные положения**

5.1. Взаимодействие между хозорганом, уполномоченными органами и обслуживающими организациями в части, не урегулированной настоя-

щим Порядком, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и заключенными соглашениями (договорами).

5.2. Настоящий Порядок вступает в силу одновременно с постановлением Правительства Республики Бурятия, утвердившим его.

---

Приложение № 1  
к Порядку организации  
дублирования сигналов  
о возникновении пожара  
в подразделения пожарной  
охраны на территории  
Республики Бурятия

Форма заявления  
(заполняется на бланке организации - хозоргана)

Начальнику \_\_\_\_\_  
(должность, звание, ФИО)

ОТ \_\_\_\_\_  
(должность, наименование организации  
(предприятия, учреждения),  
ФИО руководителя)

### ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вашего разрешения на вывод сигнала о срабатывании:  
автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

\_\_\_\_\_,  
(тип системы противопожарной защиты: автоматическое пожаротушение,  
пожарная сигнализация)

установленной на объекте: \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта)

\_\_\_\_\_  
(адрес объекта)

\_\_\_\_\_,  
(полное наименование организации - заказчика)

\_\_\_\_\_  
(юридический адрес организации - заказчика)

в подразделение пожарной охраны.

Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации

\_\_\_\_\_.  
(полное наименование организации, юридический адрес, № договора и дата)

Контактное лицо хозоргана:

\_\_\_\_\_  
(должность, ФИО)

\_\_\_\_\_  
(телефон (рабочий, мобильный))

Приложение: карточка объекта.

Руководитель организации

---

(должность)

---

(подпись)

---

(ФИО)

МП

---

Приложение № 2  
к Порядку организации  
дублирования сигналов  
о возникновении пожара  
в подразделения пожарной  
охраны на территории  
Республики Бурятия

### КАРТОЧКА ОБЪЕКТА

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Название объекта                                                                                                              |  |
| Ведомственная принадлежность                                                                                                  |  |
| Юридический адрес объекта: город,<br>улица, дом                                                                               |  |
| Адрес объекта защиты: город, улица,<br>дом                                                                                    |  |
| ФИО владельца объекта                                                                                                         |  |
| Контактный телефон, адрес руководи-<br>теля владельца                                                                         |  |
| ФИО доверенных лиц                                                                                                            |  |
| Телефон доверенных лиц                                                                                                        |  |
| Численность людей на объекте:<br>днем - _____<br>ночью - _____.<br>Обслуживающего персонала:<br>днем - _____<br>ночью - _____ |  |
| Организация, обслуживающая ОПС:<br>адрес, телефон, ФИО директора                                                              |  |
| Категория защищаемых помещений по<br>электробезопасности                                                                      |  |
| Пультвой номер                                                                                                                |  |
| Место установки датчиков                                                                                                      |  |
| Расшлейфовка                                                                                                                  |  |
| 1 шлейф                                                                                                                       |  |
| 2 шлейф                                                                                                                       |  |
| 3 шлейф                                                                                                                       |  |
| 4 шлейф                                                                                                                       |  |
| 5 шлейф                                                                                                                       |  |
| 6 шлейф                                                                                                                       |  |
| 7 шлейф                                                                                                                       |  |
| 8 шлейф                                                                                                                       |  |

### Установленное оборудование

| Наименование                    | Тип | Кол-во | шт. |
|---------------------------------|-----|--------|-----|
| Прибор объектовый оконечный     |     |        | шт. |
| Прибор приема-контрольный       |     |        | шт. |
| Извещатель пожарный дымовой     |     |        | шт. |
| Извещатель пожарный ручной      |     |        | шт. |
| Источник бесперебойного питания |     |        | шт. |
| Световое табло «Выход»          |     |        | шт. |
| Блок речевого оповещения БРО    |     |        | шт. |
| Акустический модуль настенный   |     |        | шт. |

### Краткая характеристика объекта

1. Назначение здания: \_\_\_\_\_.
2. Степень огнестойкости здания: \_\_\_\_\_.
3. Год постройки: \_\_\_\_\_.
4. Общая площадь: \_\_\_\_\_.
5. Строительные и конструктивные особенности здания:
  - этажность: \_\_\_\_\_;
  - общая высота: метров: \_\_\_\_\_;
  - размеры (геометрические): \_\_\_\_\_;
  - наличие подвала: \_\_\_\_\_;
  - наличие чердака, тех. этажа: \_\_\_\_\_;
  - фундамент: \_\_\_\_\_;
  - стены: \_\_\_\_\_;
  - перегородки: \_\_\_\_\_;
  - перекрытия: \_\_\_\_\_;
  - кровля: \_\_\_\_\_;
  - полы: \_\_\_\_\_.
6. Места отключения электроэнергии: \_\_\_\_\_.
7. Основных выходов: \_\_\_\_\_.
8. Запасных выходов: \_\_\_\_\_.
9. Количество электровводов: \_\_\_\_\_.
10. Наличие ППВ: \_\_\_\_\_.
11. Наличие газо-балонного взрывопожароопасного оборудования, места установки: \_\_\_\_\_.

Примечание:

Руководитель организации

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)